



Подключение роутера к сети iStudent

*Примечание: все шаги подключения мы выполняли на примере роутера TP-Link WR840N. В других моделях роутеров подключение настраивается аналогично, но некоторые элементы интерфейса могут отличаться.

Шаг 1. Подключи роутер к Ethernet-розетке через порт **WAN** на роутере (обычно это порт синего цвета)

Шаг 2. Подключи роутер к компьютеру через любой **LAN**-порт на роутере (обычно это порты желтого цвета)

Шаг 3. Открой Интернет-браузер. В адресной строке введи **192.168.0.1** или **192.168.1.1** и нажми **Enter**

Шаг 4. На открывшейся странице введи в соответствующих полях:

Логин: admin

Пароль: admin

Нажми **Вход**



*в некоторых моделях роутеров пароль может отличаться. В этом случае ищи пароль на стикере с обратной стороне роутера.



Шаг 5. В меню слева выбери **Быстрая настройка** и нажми **Далее**

Шаг 6. Поставь галочку в пункте **Я не нашел подходящих настроек**. Остальные поля менять не нужно. Нажми **Далее**



Шаг 7. Выбери тип подключения **WAN PPPoE/PPPoE Россия** и нажми **Далее**

Быстрая настройка - Тип подключения WAN

Подготовка к настройке подключения к Интернет, выберите один из предлагаемых далее вариантов согласно данным вашего поставщика Интернет-услуг. Подробное описание будет указано после того, как вы выберете необходимый тип подключения.

Динамический IP-адрес
 Статический IP-адрес
 PPPoE/PPPoE Россия
Вы используете DSL-подключение с помощью протокола PPPoE (широкополосное подключение) через ваш компьютер или маршрутизатор.
 L2TP/L2TP Россия
 PPTP/PPTP Россия

Примечание: В некоторых регионах (Россия, Украина и т.п.) пользователи должны сами обращаться к своему поставщику Интернет-услуг для указания типа подключения вручную.

[Назад](#) [Далее](#)

Шаг 8. В поле **Имя пользователя** введи логин (это твой номер телефона без знака +) от личного кабинета **istudent.bn.by**. В поле **Пароль** введи пароль от личного кабинета **istudent.bn.by**. Повтори пароль в поле **Подтвердить пароль**. В поле **Вторичное подключение** отставь значение по умолчанию **Отключить**. Нажми **Далее**.

Быстрая настройка - PPPoE/PPPoE Россия

Имя пользователя:
Пароль:
Подтвердить пароль:

Вторичное подключение: Отключить Динамический IP Статический IP (Dual Access/PPPoE Россия)

[Назад](#) [Далее](#)



Шаг 9. Придумай название для своей Wi-Fi сети и введи его в поле **Имя беспроводной сети**. Придумай пароль для своей Wi-Fi сети и введи его в поле **Пароль беспроводной сети**. В поле **Регион** выбери **Беларусь**. Остальные поля оставь по умолчанию. Нажми **Далее**.

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Настройки Интернет завершены. Теперь необходимо настроить беспроводной режим.

Беспроводное вещание: (также называется SSID)

Имя беспроводной сети:

Регион: Убедитесь, что вы указали правильную страну в целях соблюдения местного законодательства. Неправильная настройка может послужить причиной помех.

Внимание:

Защита беспроводного режима:

Отключить защиту

WPA-PSK/WPA2-PSK

Пароль беспроводной сети:

(Вы можете указать пароль длиной от 8 до 63 символов в кодировке ASCII или от 8 до 64 шестнадцатеричных символов.)

Без изменений
(использовать текущие настройки защиты.)

Дополнительные настройки беспроводного режима

Шаг 10. Нажми **Завершить**. Для получения доступа в Интернет иногда нужно подождать до 2 минут. Если 2 минуты прошло, а доступа нет – перезагрузи роутер.

Быстрая настройка - Завершение

Настройка завершена!

Основные настройки доступа к Интернет и настройки беспроводного режима завершены, нажмите кнопку Завершить и проверьте подключение к Интернет.

Если соединение было сброшено, перезагрузите ваш модем и подождите 2 минуты, либо запустите быструю настройку ещё раз.

Готово, ты в Интернете! Если у тебя возникли проблемы, позвони по телефону 174.